



Автоматический кабинет BNP модели A-200

Этот высококачественный тип продукции относится к группе «Автоматизация». Автоматизированные системы идеальны для обработки больших партий продукции. Clemco полностью встраивает автоматические кабинеты в производственный цикл заказчика. Кабинеты гарантируют высочайшую эффективность наряду с постоянной подачей заготовок и неизменной точностью обработки.

✦ **Тщательное планирование**

✦ **Тщательное и полное испытание образцов**

✦ **Разработано для максимальной эффективности**

**Engineered
by Clemco**



Автоматический абразивоструйный кабинет BNP мод. A-200 напорного типа

Автоматический абразивоструйный кабинет типа A-200 предназначен для эффективной струйной обработки и очистки изделий одинаковой формы и большого количества. Всякий раз, когда концепция индексирования (позиционирования) поворотного стола отвечает требованиям заказчика, кабинет A-200 является основным, а иногда и единственным выбором среди прочего оборудования. Наши инженеры приспособят кабинет BNP к любым требованиям заказчика для обработки серийной продукции в больших объемах с максимальной скоростью. Кабинет A-200 гарантирует высокоэффективную и экономичную обработку или очистку изделий, а раздельное расположение рабочей камеры, циклона-сепаратора и системы вентиляции добавляют к вашему выбору мобильность и требуемую расстановку системы.

Сфера применения	Обработка изделий любой сложности в большом количестве Обработка изделий во вращающемся положении
Габариты: Ш x В x Д *	2000 x 2500 x 1600 mm
Вес *	800 kg
Расход воздуха	varies with number and size of nozzles between 0,75 - 28,8 m/min (at 7 bar)
Абразив	for all common abrasive medias

Максимальный размер гранул	0,8mm
Дробеструйная обработка	0 < > 7 bar
Электрическая спецификация	16A - 380V/50Hz
Требования относительно пространства *	25m (cabinet, filter, cyclone, pot, working area)
Ограничения	maximum part size: ≈250mm; H=400mm; 5kg (incl. mounting)
Особенности	Standard Configuration: Media Recycling Cyclone 1200cfm Dust Collector MBX-2000/4 (52m)
* +/- размеры могут изменяться в зависимости от конфигурации, расположения и назначения.	